



Impianto elettrico

- 1 Batteria 12 V-50 Ah
- 2 Bobina Bosch TK 12A 19
- 3 Spinterogeno Bosch JF 4
- 4 Mot. avviamento Bosch EF(R) 12V 0,7PS
- 5 Dinamo Bosch EG(R) 14V 25A 29
- 6 Regol. di tensione Bosch VA 14V 25A
- 7 Tergicristallo Bosch WS 13/11 T3A.
- 8 Trombe
- 9 Teleruttore ad intermittenza
- 10 Trasmettitore per indicatore livello benzina
- 11 Scatola porta fusibili (fusibili da 8A)
- 12 Giunzioni per cavi
- 13 Relè per trombe
- 14 Termistore per indicatore temperatura acqua
- 15 Trasmettitore per indicatore pressione olio
- 16 Motorino ventilatore

INTERRUTTORI

- 17 Luci di posizione, fari e lampeggio
- 18 Indicatori direzione
- 19 Trombe
- 20 Luci STOP
- 21 Luci retromarcia
- 22 Illuminazione quadranti
- 23 Motorino ventilatore
- 24 Motorino tergicristallo
- 25 Accensione ed avviamento
- 26 Lavacristallo (a pedale)
- 27 Luce vano motore
- 28 Luce plafoniera (a pulsante, sui montanti)

- 29 Luce plafoniera (a due posizioni, nello specchio retrovisivo)

LAMPADINE

- 30 Abbagliante - anabbagliante 45/40 W
asimmetrica
- 31 Posteriore posizione e stop 5/21 W
- 32 Anteriore direzione }
33 Posteriore direzione } 21 W
- 34 Retromarcia }
- 35 Anteriore posizione }
36 Targa } 5 W sferica
- 37 Illuminazione vano motore }
38 Plafoniera (nello specchio re- }
trovisivo) } 5 W
cilindrica
- 39 Laterale di direzione 4 W tubolare
- 40 Illuminazione quadranti }
41 Spia dinamo } 3 W
42 Spia motorino ventilatore } tubolare
- 43 Spia riserva benzina }
- 44 Spia indicatori direzione }
45 Spia luci di posizione } 1,2 W
46 Spia fari abbaglianti } tubolare

COLORAZIONE CAVI

- | | | |
|------------|------------|----------|
| AZ azzurro | GR grigio | RO rosa |
| BI bianco | MA marrone | RS rosso |
| GI giallo | NE nero | VE verde |

Il numero indicato sullo schema dopo la sigla di colore specifica in mm² la sezione del cavo.

SU VALVOLIERA TARGHETTA

